

Lammefjordens Nethandel Nykøbingvej 25 4300 Holbæk

V:Jørn Jensen Tlf. 23 30 63 64 Åbningstid: Lørdag 09.00-12.30

Føringstabel for radgarn

Overlig antal ma pr. mtr.	Maskestørrelse	Gavlig antal ma pr. mtr.
180	4,5 mm	143
162	5 mm	128
135	6 mm	107
116	7 mm	92
102	8 mm	80
90	9 mm	72
81	10 mm	64
74	11 mm	59
68	12 mm	54
63	13 mm	50
58	14 mm	46
54	15 mm	43
51	16 mm	40
48	17 mm	38
45*)	18 mm	36
43	19 mm	34
42	20 mm	32
39	21 mm	31
37	22 mm	30
36	23 mm	28
34	24 mm	27
32	26 mm	25
29	28 mm	23
27	30 mm	22
24	35 mm	19
21	40 mm	16
18	45 mm	15
17	50 mm	13
15	55 mm	12
14	60 mm	11
12	70 mm	10

Undertellen 5% længere undtagen for rad til kasteruser, som skal være lige lange på over- og undertelle.

Forklaring til føringstabel for radgarn:

Ønsker man et radgarn i 18 mm, som skal være 50 cm højt og 8 mtr. langt, gør man følgende:

Højde (Gavlig):

Man finder 18 mm net og ser under gavlig, hvor der står 36 ma/mtr. 50 cm er så lig med ca. 18 ma. (36 ma : 2)

Længde (Overlig):

Man finder igen 18 mm net og ser under overlig, hvor der står 45 ma/mtr.

***) OBS:**

For ruser bruges på overlig 50 ma istedet for 45 ma, hvilket altså vil sige, at til 8 mtr. rad skal bruges 400 ma (800 kn)

Tabel til beregning af bøjlestørrelse

V/ omføring på 100 ma	Bøjlestørrelse i diameter udv.
6 mm net	20 cm
7 mm net	23 cm
8 mm net	26 cm
9 mm net	30 cm
10 mm net	34 cm
11 mm net	36 cm
12 mm net	39 cm
13 mm net	43 cm
14 mm net	47 cm
15 mm net	50 cm
16 mm net	54 cm
17 mm net	56 cm
18 mm net	60 cm
20 mm net	67 cm
22 mm net	73 cm
24 mm net	80 cm
26 mm net	86 cm
28 mm net	94 cm
30 mm net	100 cm
35 mm net	118 cm
40 mm net	130 cm
45 mm net	150 cm
50 mm net	165 cm
55 mm net	180 cm

Forklaring til tabel til beregning af bøjlestørrelse:

Skal man eks.vis bøjle en 80 ma. ruse med 11 mm baggarn, finder man 11 mm hvor der til højre står 36 cm, d.v.s. at 100 ma. i 11 mm passer til en bøjle på 36 cm.

Man skal til 80 ma. dog kun bruge 80 masker og tager derfor de 36 cm og dividerer med 100 og ganger med 80. Dette giver ca. 29 cm, altså en bøjle på 29 cm.